



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Vid ombyggnad av befintlig armatur ska all gammal elektronik tas bort före installation.
Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.
Ljuskälla: Integrerad LED: Enligt specifikation



Utbytbar drivdon av en fackman.

Rekommenderade DALI drivdon, ett don per armatur:

Längd	600mm	1200mm	1500mm
Ström	350mA	350mA	350mA
Drivdon	18W 0.1-0.5A 54V TD 230V	60W 0.15-0.5A 220V TD16 230V	
Westal artnr.	WM1881	WM881-2	
Effekt	13W	24W	30W



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

Rekommenderade DALI drivdon, ett don per två armaturer:

Längd	600mm	1200mm	1500mm
Ström	500mA	500mA	500mA
Drivdon	18W 0.1-0.5A 54V TD 230V	60W 0.15-0.5A 220V TD16 230V	
Westal artnr.	WM1882	WM1882-2	
Effekt	9W	18W	21W



Ledararea: 0,5-0,75mm²
Skallängd ledare: 5-15mm

